

# GENERADOR

## DGR2300IS

# DUCATI



Tablero de control

### GENERADOR

| Potencia máxima | Potencia continua | Voltaje | Fases | Corriente | Frecuencia | Regulación | Tomas de conexión |
|-----------------|-------------------|---------|-------|-----------|------------|------------|-------------------|
| 2000W           | 1800W             | 110V    | 1     | 16.4Amp   | 60Hz       | Inversora  | 2 a 120V          |

### MOTOR

| Potencia | Tipo de combustible | Depósito de combustible | Consumo combustible | Refrigeración | Tipo de aceite | Tipo de arranque | Capacidad de aceite |
|----------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|
| 3.0Hp    | Gasolina            | 4,2L                    | 0.2g/h              | Aire          | 20w50          | Retráctil        | 0.25L               |

### INFORMACIÓN ADICIONAL

| Dimensiones (L*An*Al)               | Peso     | Nivel de ruido   | Protecciones   |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| 51 x 34,5 x 50 cm                   | 21Kg     | 68 Db  | Sistema de alarma por baja presión de aceite y sobrecarga. |
| Manufactura                         | Garantía | Accesorios incluidos   |  |
| Licencia Ducati, fabricación China. | 12 meses | Manual de usuario - kit de herramienta básico - 1 tomas 110V - Embudo con manguera |  |

\*Dimensiones Embalaje



Certificaciones: RETIE, CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CE: UNE-EN 12601:2010; EN 55012:2007+A1; EN 6100-6-1:2007; EN-ISO 3744: 2010; ISO 8528-10:1998.

\*Esta equipo esta diseñado para uso de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo. - \*Las fotografías son ilustrativas.

\*Válidez de la oferta: 10 días hábiles.