

PLANTA ELÉCTRICA

AC138



CONTROLADOR

DSE 6120

GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	125 Kva - 100 Kw
Salida máxima	138 Kva - 110 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	328 Amp

MOTOR

Marca	Cummins	
Modelo	6BT5,9-G2	
Capacidad del tanque	185 L	
Velocidad de rotación	1800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Líquido refrigerante	
Sistema de arranque	24V Eléctrico	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	29,7

DIMENSIONES

Alto	1,27 Mts
Largo	2,96 Mts
Ancho	1,10 Mts
Peso	1550 Kg

ACCESORIOS

Batería y cables
Conexión a bornes del breaker
Diagramas de conexiones
Cabina original de fábrica
Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE

Cargador de batería
Mano de obra, instalación y puesta en servicio
Transferencia automática
Conexiones de sistema de escape
Entrega en el sitio

APLICACIÓN

Este equipo está diseñado para trabajo continuo.

*Comunicación a través de puerto RS232.

*Garantía: Garantía 1500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.

*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Tecnología i-AVR:

Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.