PLANTA ELÉCTRICA
RDE6500Ei

ADVANCE

CONTROLADOR
V-HZ-Horas de trabajo

GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	5 Kva - 5 Kw
Salida máxima	5,5 Kva - 5,5 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Bifásica
Voltaje	120 - 240V
Salida de corriente	20,8 Amp

MOTOR

Modelo	RD186FAG	
Capacidad del tanque	13,5L	
Velocidad de rotación	3600 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Aire	
Sistema de arranque	Eléctrico - Manual	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	1,65

DIMENSIONES

Alto	0,72 Mts
Largo	0,49 Mts
Ancho	0,65 Mts
Peso	100 Kg

ACCESORIOS

- Batería y cable
- Clavijas de conexión
- Kit de herramientas básico
- Kit de ruedas
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE

- Cargador de batería
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

APLICACIÓN

Este equipo esta diseñado para trabajo exclusivo de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

*Comunicación a través de puerto RS232.
*Garantía: 500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.
*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.
*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Técnologia i-AVR:
Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.