PLANTA ELÉCTRICA
AC100

ADVANCE

CONTROLADOR

DSE 6120

GENERADOR	
Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	90 Kva - 72 Kw
Salida máxima	100 Kva - 80 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE	
Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	236 Amp

MOTOR		
Marca	Cummins	
Modelo	4BTA3,9-G11	
Capacidad del tanque	150 L	
Velocidad de rotación	1800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Líquido refrigerante	
Sistema de arranque	24V Eléctrico	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	20,1

DIMENSIONES	
Alto	1,27 Mts
Largo	2,67 Mts
Ancho	1,06 Mts
Peso	1250 Kg

ACCESORIOS

- Batería y cables
- Conexión a bornes del breaker
- Diagramas de conexiones
- Cabina original de fábrica
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE

- Cargador de batería
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio
- Transferencia automática
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

APLICACIÓN

Este equipo esta diseñado para trabajo continuo.

*Comunicación a través de puerto RS232.
*Garantía: Garantía 1500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.
*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.
*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Técnologia i-AVR:
Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.